

**Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Octavia Bj. 1996-2004
Ein Produkt von MDC**

Sie haben ein Modul erworben, dass in den abgesicherten Lampenstromkreis eingesetzt wird, sowie einen Stromadapter zur Stromversorgung des TFL-Moduls.

Sie brauchen keinerlei Kabel zu durchtrennen !

Bei Xenonscheinwerfer MUSS zusätzlich das 100% Kabel angeschlossen werden !!



Lesen Sie die Anleitung vor der Montage vollständig durch !



Anschluss:

Das Modul wird in den Fahrzeugseitigen Sicherungskasten eingesteckt und schaltet das Licht zuverlässig automatisch ein, nachdem die Lichtmaschine Strom erzeugt.

Nachdem der Motor abgeschaltet wird, wird das Licht ebenso zuverlässig wieder abgeschaltet.

Zusätzlich ist eine cominghome Funktion integriert, die das Licht ca. 25 Sekunden nachleuchten lässt.

Ebenso ist eine leavinghome / Auffindfunktion integriert, die die Scheinwerfer einschaltet, sofern das Fahrzeug mit der Fernbedienung geöffnet wurde.

Es werden 2-4 Sicherungen dem Sicherungskasten entnommen (je nach Modell) und in das Modul eingesetzt.

Anschließend werden die beiden Stromadapter in die Steckplätze der entnommenen Sicherungen eingesetzt.

Die Stromkreise sind nach wie vor über die originalen Sicherungen abgesichert.

<u>Kabelfarbe</u>	<u>Funktion</u>
Rot	: Spannungversorgung Dauerplus Klemme 30
Gelb	: Anschluss an die Leuchte
Blau	: Schalteingang 1 leavinghome Funktion. Anschluss an eine Plusgesteuerte Leitung bei Betätigung der Fernbedienung z.B. Pluskabel einer Blinkleuchte oder an das Öffnungskabel der Türentriegelung.
Grün	: Schalteingang 2 (schaltet aus)
Braun	: Kabel für den Masseanschluss (Klemme 31) nur anschließen wenn eine Lampenleistung von 100% gewünscht wird. Bei Xenon muss diese Leitung ebenfalls angeschlossen werden. Dazu müssen Sie aber das Modul mit der Zusatzendstufe bestellen !!


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Octavia Bj. 1996-2004
Ein Produkt von MDC

1. Zum Betrieb der Abblendscheinwerfer



Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 20 > 15A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem **gelben** Kabel

Ziehen Sie die
Sicherung Nr.: 40 > 25A
aus der Fassung und
setzen diese in den
Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel



Setzen Sie den
Sicherungsadapter
mit dem **gelben**
Kabel in den nun
freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.:
20, so dass die
Sicherung nach
unten zeigt

Setzen Sie den
Sicherungsadapter mit
dem **roten** Kabel in den
nun freigewordenen
Sicherungsplatz Nr.: 40,
so dass die Sicherung
nach **unten** zeigt




Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter
sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.


Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Octavia Bj. 1996-2004
Ein Produkt von MDC

Bei Fahrzeugen mit Xenon wird
das **braune** 100% Kabel
(Massekabel) hier angeschlossen.



Einbau & Bedienungsanleitung Tagfahrlichtmodul plug&play
für Skoda Octavia Bj. 1996-2004
Ein Produkt von MDC


1. Zum Betrieb der Fernscheinwerfer



Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 20 > 15A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel

Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 19 > 10A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel


Ziehen Sie die Sicherung Nr.: 40 > 25A aus der Fassung und setzen diese in den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel



Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **grünen** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 20, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **gelben** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr.: 19, so dass die Sicherung nach **oben** zeigt

Setzen Sie den Sicherungsadapter mit dem **roten** Kabel in den nun freigewordenen Sicherungsplatz Nr. 40, so dass die Sicherung nach **unten** zeigt

 Nach dem Einstecken leuchten die Abblendlichter sofort für ca. 30s!

Zum Schluss alle demontierten Abdeckungen wieder anbringen.